RZUT PARTERU

BUDYNEK G MSB

LEGENDA PRZYKŁADOWYCH OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:

A.1●	LUXMEDIA - DN135B D165 LED10S/840 IP20/44 13W 1000lm/oprawa oprawa przeznaczona do montażu w suficie podwieszanym
A.2●	LUXMEDIA - DN135B D215 LED20S/840 IP20/44 28W 2000lm/oprawa oprawa przeznaczona do montażu w suficie podwieszanym
B.1●	LUXMEDIA - DN140B PSU D162 LED10S/840 WR 9.5W 1100lm/oprawa oprawa przeznaczona do montażu w suficie podwieszanym
B.2●	LUXMEDIA - DN140B PSU D216 LED20S/840 WR 19W 2200lm/oprawa oprawa przeznaczona do montażu w suficie podwieszanym
B.3●	LUXMEDIA - DN140B PSU D216 LED20S/840 C 19W 2200lm/oprawa oprawa przeznaczona do montażu w suficie podwieszanym
B.4●	LUXMEDIA - DN140B PSU D216 LED20S/840 C IP54 19W 2200lm/oprawa oprawa przeznaczona do montażu w suficie podwieszanym
C.1●	LUXMEDIA - DN470B LED20S/840 C 18.3W 2300lm/oprawa oprawa przeznaczona do montażu w suficie podwieszanym
C.2●	LUXMEDIA - DN470B LED30S/840 C 29W 3300lm/oprawa oprawa przeznaczona do montażu w suficie podwieszanym
C.3●	LUXMEDIA - DN470B LED20S/840 WR 18.3W 1826lm/oprawa oprawa przeznaczona do montażu w suficie podwieszanym
C.4●	LUXMEDIA - DN470B LED20S/840 WR IP44 18.3W 2100lm/oprawa oprawa przeznaczona do montażu w suficie podwieszanym
C.5●	LUXMEDIA - DN470B LED30S/840 C IP44 29W 3168lm/oprawa oprawa przeznaczona do montażu w suficie podwieszanym
D.1●	LUXMEDIA - DN135C D165 LED10S/840 13W 1000lm/oprawa oprawa przeznaczona do montażu natynkowego
D.2●	LUXMEDIA - DN135C D215 LED20S/840 28W 2000lm/oprawa oprawa przeznaczona do montażu natynkowego
E.1	LUXMEDIA - SEDUM 1 P1 LED 15W 840 1041lm/oprawa oprawa przeznaczona do montażu na zwieszkach
E.2	LUXMEDIA - SEDUM 1 P1 LED 23W 840 1546lm/oprawa oprawa przeznaczona do montażu na zwieszkach
E.3	LUXMEDIA - SEDUM 1 P1 LED 29W 840 2166lm/oprawa oprawa przeznaczona do montażu na zwieszkach
E.4	LUXMEDIA - SEDUM 1 P1 LED 36W 840 2549lm/oprawa oprawa przeznaczona do montażu na zwieszkach
E.5	LUXMEDIA - SEDUM 1 P1 LED 54W 840 3978lm/oprawa oprawa przeznaczona do montażu na zwieszkach
F.1▪	LUXMEDIA - SEDUM 1 P1 WL LED 23W 840 1546lm/oprawa oprawa przeznaczona do montażu na ścianie
G.1	LUXMEDIA - WT120C L1200 LED22S/840 23,5W 2900lm/oprawa oprawa przeznaczona do montażu natynkowego
G.2	LUXMEDIA - WT120C L1200 LED40S/840 35,5W 4100lm/oprawa oprawa przeznaczona do montażu natynkowego
G.3	LUXMEDIA - WT120C L1500 LED34S/840 29,5W 3500lm/oprawa oprawa przeznaczona do montażu natynkowego
G.4	LUXMEDIA - WT120C L1500 LED60S/840 48W 6000lm/oprawa oprawa przeznaczona do montażu natynkowego
J.2	LUXMEDIA - VINUM WL LED 17W 840 IP44 oprawa przeznaczona do montażu na ścianie
H.1●	LUXMEDIA - FARINA RG 440 LED 34W 840 3830lm/oprawa oprawa przeznaczona do montażu natynkowego
J.1D	LUXMEDIA - BE50658K4 LED 13W 840 1170lm/oprawa oprawa przeznaczona do montażu na ścianie
L.1○	LUXMEDIA - BE56598,2 LED 14W 840 1318lm/oprawa oprawa przeznaczona do montażu na zwieszakach
M.1•	LUXMEDIA - BE56285 LED PL 32W 840 2500lm oprawa przeznaczona do montażu na zwieszakach
N1	LUXMEDIA - SEDUM 1 P1 WL LED 58W 840 3000lm/oprawa długość ok. 220cm oprawa przeznaczona do montażu na ścianie, doświetlenie tablicy info.
R1	LUXMEDIA - VAYA LINEAR LP LED 8,5W 840 920lm/oprawa 120D 0.6m IP66 ETO oprawa przeznaczona do montażu natynkowego
S1○	LUXMEDIA - BAŚIC LED 14,5W 840 1253lm/oprawa IP65 IK10 oprawa przeznaczona do montażu natynkowego
D	Oprawa LED schodowa 1W, 230V - montowana do puszki fi 60m 0,3 metra nad posadzką
	Oprawa oświetlenia półek nad książkami ze źródłem LED - wykonanie indywidualne wg aranżacji architekta
	PANEL NADŁÓŻKOWY -WYPOSAŻENIE ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ

Oprawy oświetlenia awaryjnego, system centralnego monitoringu opraw:

AW1	LUXMEDIA - OWA FL AP CT C LED2 oprawa oświetlenia awaryjnego, montaż w suficie podwieszanym
AW12	LUXMEDIA - OWA FL RP CT C LED2 oprawa oświetlenia awaryjnego, montaż w suficie podwieszanym
AW13	LUXMEDIA - OWA FL AR CT C LED2 oprawa oświetlenia awaryjnego, montaż w suficie podwieszanym
AW2	LUXMEDIA - OWA SU AP CT C LED2 oprawa oświetlenia awaryjnego, montaż natynkowy
AW21	LUXMEDIA - OWA SU RP CT C LED2 oprawa oświetlenia awaryjnego, montaż natynkowy
AW22	LUXMEDIA - OWA SU AR CT C LED2 oprawa oświetlenia awaryjnego, montaż natynkowy
AW3	LUXMEDIA - PRIMOS II AP CT C LED2 T oprawa oświetlenia awaryjnego, montaż natynkowy
EW1	LUXMEDIA - PROFILIGHT CT J LED oprawa oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego, montaż natynkowy
EW2	LUXMEDIA - PROFILIGHT C5 CT J LED oprawa oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego, montaż w suficie podwieszanym
CR	SERVODAN 41-300 czujnik ruchu 360°, średnica detekcji do 20m, montować na suficie /ASTAT/
CF	CZUJNIK RUCHU I OBECNOŚCI 360 do montażu na suficie, praca w układzie Master/Slave (Servodan typ 41-302)

UWAGA: w salach chorych oraz rehabilitacji, oprawy z barwą światła 3000K

UWAGA:

1. Typy przewodów podano na schematach zasilania.
2. Przewody prowadzić po trasach głównych ciągów magistralnych. Podejścia do urządzeń wykonać pod tynkiem lub w rurkach w ściankach GK i ścianach żelbetowych.
3. Oprawy opisane na rzutach s. DALI wyposażyć w statecznik elektroniczne z systemem DALI umożliwiające sterowanie natężeniem oświetlenia oprawy.
4. Piktogramy dla opraw ewakuacyjnych, kierunkowych dobrać odpowiednio do miejsca rozmieszczenia tych opraw, tak by wskazywały kierunek ewakuacji.

OPIS SYSTEMU ADRESOWANIA OBWODÓW:
T: typ (oznaczenie) urządzenia
R: rozdzielnica z której zasilany jest obwód
O: nr obwodu w rozdzielnicy
W: wyłącznik (lub sposób sterowania)

OZNACZENIE ROZDZIELNIC

ZRP0 Zestaw Rozdzielnic Piętra 0 w którego skład wchodzą rozdzielnice:

RP0	Rozdzielnica piętra 0 - II kat. zasilania (rezerwowana agregatem prądotwórczym)
RP0-K	Rozdzielnica piętra 0 - komputerowa (rezerwowana UPS'em nr 2)

WYKAZ POMIESZCZEŃ PARTERU:

101	PRZEDSIONEK	9,3 m²
102	HOL KOMUNIKACJA	98,0 m²
103	PORTIERNIA Z SZATNIĄ	20,0 m²
104	WC DLA KOBIET I NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,1 m²
105	WC DLA PERSONELU	6,8 m²
106	WC DLA MĘŻCZYZN	6,9 m²
107	KLATKA SCHODOWA NR 2	22,9 m²
108	MAGAZYN MEBLI OGRODOWYCH	12,5 m²
109	POMIESZCZENIE NA ODPADY MEDYCZNE	13,8 m²
110	HOL GŁÓWNY	136,2 m²
111	PRZEDSIONEK	5,2 m²
112	SALA KONFERENCYJNA	13,6 m²
113	SEKRETARIAT	25,1 m²
114	GABINET KIEROWNIKA KLINIKI	16,3 m²
115	ŁAZIENKA	3,8 m²
116	KORYTARZ	3,7 m²
117	POKÓJ BIUROWY	25,4 m²
118	MAGAZYN PODRĘCZNY LEKÓW	17,8 m²
119	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	5,6 m²
120	SERWEROWNIA	7,5 m²
121A	MAGAZYN BRUDNEJ BIELIZNY	6,6 m²
121	PORTIERNIA	10,6 m²
122	PRZEDSIONEK	5,1 m²
123	KORYTARZ	19,8 m²
124	MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY	9,4 m²
125	POKÓJ SOCJALNY PERSONELU	19,7 m²
126	MAGAZYN GŁÓWNY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	23,1 m²
127	ZAPLECZE DLA KATERINGU	7,3 m²
128	SALA WYKŁADOWA	71,9 m²
129	SALA OPIEKUNÓW	26,0 m²
130	POKÓJ KOORDYNATORA	16,1 m²
131	KLATKA SCHODOWA NR 1	18,8 m²
132	KORYTARZ	21,8 m²
	RAZEM:	710,7 m²

LEGENDA:

- przegrody oddzielenia pożarowego REI 120
- przegrody oddzielenia pożarowego REI 60
- przegrody oddzielenia pożarowego EI 30
- E160/E130 oznaczenie odporności ogniowej okien i drzwi
- RE30 oznaczenie odporności ogniowej dachu
- Sm drzwi dymoszczelne
- HP pojektowane hydranty DN25
- R pojektowane rozdzielacze dla instlacji c.o.

OZNACZENIA ŚCIAN

- ściana żelbetowa
- ściana murowana z bloczków silikatowych
- ściana w suchej zabudowie g-k

BUDOWA ZAKŁADU REHABILITACJI "KLINIKI BUDZIK DLA DOROSŁYCH" PRZY UL.KONDRATOWICZA 8 NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO W WARSZAWIE

PROJEKT WYKONAWCZY

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Inwestor:

FUNDACJA EWY BŁASZCZYK "AKOGO?" - ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa
tel. 22 8321913
e-mail: fundacja@akogo.pl; www.akogo.pl

Jednostka projektowa:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.O.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,
e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

Projektant:

inż. Halina Kaczmarek — 12/Pw/94 w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych

Rysunek:

Numer rysunku:	Nazwa rysunku:
E06	RZUT PARTERU INSTALACJA OŚWIETLENIA

Skala: 1:100 — 13.12.2019