



AUTOMATICKÉ OPĚTOVNÉ PŘIPOJENÍ VÝROBNY K DS

	Nastavení
obnova po ztrátě napětí v DS a nedojde-li k vybočení sledovaných veličin U a f s gradientem nárůstu výkonu výroby maximálně 10% Pn/min	300 s

NASTAVENÍ OCHRAN		
Parametr	Doporučené nastavení ochrany	
Nadpětí 3. stupeň	1,2 Un	0,1 s
Nadpětí 2. stupeň	1,15 Un	5 s
Nadpětí 1. stupeň	1,11 Un	0 s
Podpětí 1. stupeň	0,7 Un	2,7 s
Podpětí 2. stupeň	0,3 Un	0,2 s
Nadfrekvence	51,5 Hz	0,1 s
Podfrekvence	47,5 Hz	0,1 s

JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 230/400, 50Hz TN-C-S
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ : 230V/50Hz TN-C-S, 24VDC IT
MAX. NAPĚTÍ : 2DC, <1000V
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

-	-	-
00	PRVNÍ VYDÁNÍ	-
Č. REVIZE	OBSAH REVIZE	DATUM

		JMÉNO:	PODPIS:	PROJEKTANT / DODAVATEL:		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ing. Ladislav Bujok			 ENERFIS s.r.o., Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5 +420 222 766 950 info@enerfis.cz		
VYPRACOVAL:	ing. Ladislav Bujok					
KONTROLOVAL:						
PROJEKTANT ČÁSTI PD:		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:		PARÉ:	LIDL Česká republika v.o.s.. Nárožní 1359/11, 155 00 Praha 5 – Stodůlka IČO: 26178541	
 Ing. Ladislav Bujok Vendryně 705, 739 94 Vendryně +420 604 220 063 info@profesionalniprojece.cz						
PROJEKT: INSTALACE FVE NA PRODEJNU LIDL					STUPEŇ PROJEKTU: DSP	
OBJEKT: Prodejna LIDL Československá armády 1873, 684 01 Slavkov u Brna					MĚŘÍTKO:	FORMÁT: A4
NÁZEV: ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY ČÁST: JEDNOPOLOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ FVE					DATUM: 12/2022	
					ČÍSLO DOKUMENTU: D.1.4_04	