


Rozvodnica Rp 131

skrinka SCHRACK,typ MODUL 160 COMPACT
P 543x600x140;IP 30

Náplň Rp 131 :

1 x istič IT B/25/3;25 A
1 x napäťová spúšť 230 V
1 x zvodič prepätia SLP 275 V/4
9 x istič IJ B/16/1;16 A
4 x istič IT B/16/3;16 A
1 x istič IT B/20/3;20 A
5 x prúd. chránič FI 25/4P/0,03



č. paré

Druh siete : 3+N+PE,TN-S,230/400 V,50 Hz

Ochrana pred úrazom el. prúdom

- základná : polohou,krytím,izoláciou
- pri poruche: samočinným odpojením napájania
- doplnková : prúdovými chráničmi (RCD)

Zodp. projektant	Vypracoval	Tech. kontrola	<div> Ing Pavel Ruman Venevská 37 990 01 Veľký Krtíš autorizovaný inžinier číslo osvedčenia : 2540*A*5-3</div>	
Ing Ruman P.	Ing Ruman P.			
Stavebník : Stredná odborná škola Veľký Krtíš,Poľná 10,Veľký Krtíš				
Miesto stavby : Veľký Krtíš,Poľná 10			Objekt	SO 01
<div>Zriadenie rozvodov elektroinštalácie učební,laboratórií a dielní odborného výcviku</div> <div>Zmena bodu napojenia s preložením merania spotreby</div>			Časť	Elektroinštalácia
			Stupeň	PpSP
			Zák. číslo	44/01/2019
			Mierka	
			Formát	2A4
			Dátum	jún 2019
Názov dokument.:			Č. výkresu	EL 11
Rozvodnica Rp 131 - jedнопólová schéma				

