




Pečiatka:

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Stavebný objekt: | SO-01 PRESTAVBA ŠPORTOVEJ HALY |
| Časť dokumentácie: | E1-12 -Meranie a regulácia |

Autor architektonického riešenia: ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD.

| | | | |
|------------------------|---|---|---------------------|
| Názov a miesto stavby: | PRESTAVBA ŠPORTOVEJ HALY BERNOLÁKOVA ULICA TOPOĽČANY |  Architektonická kancelária Adresa: Župné nám. č. 7 tel: 0903 226 185 949 01 Nitra Slovakia | |
| Objednávateľ: | Mesto Topoľčany | | |
| Stupeň projektu: | Realizačný projekt | | |
| Zodpovedný projektant: | Ing. Ján Holos  | Dátum: | 02/2018 |
| Projektant: | Ing. Jozef Gregor, Tomáš Ostrihoň  | Mierka: | -- |
| Názov výkresu: | ROZVÁDZAČ DTV1 | Profesia: | MERANIE A REGULÁCIA |
| | | Číslo výkresu: | 01 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| <div><div><div>MARSY spol. s r.o.</div><div>9. mája 46 974 01 Banská Bystrica Tel.: +421 48 41 48 041</div></div><div><div>MARSY spol. s r. o.</div><div></div></div></div> | | | | | | | | | |
| <div><div>Objekt : SO-01 PRESTAVBA ŠPORTOVEJ HALY</div><div>Stavba : PRESTAVBA ŠPORTOVEJ HALY BERNOLÁKOVA ULICA TOPOĽČANY</div><div>Zákazkové číslo : 18012</div><div>Číslo výkresu : 01</div></div> | | | | | | | | | |
| <div><div>Rozvodné siete</div><div><div><div>3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-S</div><div>1/N/PE AC 230V, 50Hz, TN-S</div><div>2 AC 24V, 50Hz, PELV</div><div>2 DC 24V, PELV</div></div><div><div>Rozvádzač : DTV1</div><div>Rozmery [šxvxh] : 800x1200x300</div><div>Krytie pri uzatv. dverách : IP40</div><div>Krytie pri otvor. dverách : IP20</div><div>Typ : Oceloplechový rozvádzač</div></div></div></div> | | | | | | | | | |
| <div><div>Ochrana pred zásahom el. prúdom pri poruche</div><div><div><div>Samočinným odpojením napájania hlavné pospájanie</div><div>Izolovaním živých častí, krytmi, doplnkovou ochranou-prúdovými chráničmi</div></div><div><div>Prívod : Zhora</div><div>Vývody : Hore</div></div></div></div> | | | | | | | | | |
| <div><div>Základná ochrana pred zásahom elektrickým prúdom</div><div><div><div>Ochrana pred zásahom el. prúdom malým napätím</div><div>Prikony : Pi=15, 0kW Pp=15, 0kW</div></div></div></div> | | | | | | | | | |
| <div><div>Začiatok projektu : 06.02.2018</div><div>Zodpovedný projektant : Ing. Hoľos</div><div>Posledná zmena : 06.02.2018</div><div>Vypracoval : TOM</div><div>Posledná strana : 9</div><div>Počet strán : 9</div></div> | | | | | | | | | |
| <div><div>MARSY spol. s r.o.</div><div>Názov akcie: ŠPORTOVÁ HALA TOPOĽČANY</div><div>Názov strany: Titulka</div><div>Zákez. číslo: 18012</div><div>Rozvádzač: DTV1</div><div>Dátum: 06.02.2018</div><div>Tlačené: 06.02.2018</div><div>Strana: 1</div></div> | | | | | | | | | |

[illegible]

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| <div>Svorkovnice:</div> <div><div>X0 = Svorkovnica prívodu 230VAC</div><div>X1 = Svorkovnica 230VAC</div><div>X11 = Svorkovnica 230VAC cudzie napätie</div><div>X12 = Svorkovnica 230VAC ovládanie PRS</div><div>X2 = Svorkovnica 24VAC ovládanie MaR</div><div>X21 = Svorkovnica 24VDC cudzie napätie</div><div>XI = Svorkovnica beznapätová, signalizácia MaR</div><div>X0 = Svorkovnica 230VAC, ovládanie MaR</div><div>XKOM = Svorkovnica komunikácie</div><div>XAI = Svorkovnica AI vstupov</div><div>XDI = Svorkovnica DI vstupov</div><div>XUI = Svorkovnica rezerv univerzálnych vstupov</div><div>XU = Svorkovnica rezerv modulu TXM1.8U</div><div>XAO = Svorkovnica AO výstupov</div><div>XDO1 = Svorkovnica DO výstupov 230VAC</div><div>XDO11 = Svorkovnica DO výstupov 230VAC cudzie napätie</div><div>XDO2 = Svorkovnica DO výstupov 24VAC</div><div>XDO21 = Svorkovnica DO výstupov 24VAC cudzie napätie</div><div>X24 = Svorkovnica 24VAC</div><div>X6 = Svorkovnica pre detektory úniku plynov</div><div>XPK = Svorkovnica pre požiarne klapky</div></div> <div><div>Svorky:</div><div>C-AI = Com AI</div><div>C-AO = Com AO</div><div>C-DI = Com DI</div><div>C-24 = Com 24</div></div> <div><div>Relé:</div><div>KA = Relé s cievkou na 230VAC (finder 40.52.8.230, päťica 95.05, variclip 095.01) (finder 46.52.8.230.0040, päťica 97.02, variclip 097.01)</div><div>KAO = Relé pre protimrazovú ochranu s cievkou na 24VAC (finder 46.52.8.024.0040, päťica 97.02, variclip 097.01)</div><div>KAD = Relé s cievkou na 24VDC (finder 46.52.9.024.0040, päťica 97.02, variclip 097.01)</div><div>KAN = Relé s cievkou na 24VAC, s LED signalizáciou (finder 39.31.0.024.0060)</div><div>KAP = Relé pre požiarne klapky s cievkou na 24VAC, s LED signalizáciou (finder 39.31.0.024.5060)</div></div> <div><div>Poistky:</div><div>FU = Poistka pre napätie 230VAC</div><div>FUN = Poistka pre napätie 24VAC</div><div>FUD = Poistka pre napätie 24VDC</div></div> <div><div>Poznámky:</div></div> | | | | | | | | | | |
| <div><div>MARSY spol. s r.o.</div></div> | | <div>Názov akcie: ŠPORTOVÁ HALA TOPOĽČANY</div> | | <div>Názov strany: Definícia svorkovnic, relé a poistiek</div> | | <div>Zákez. číslo: 18012</div> | <div>Rozvádzač: DIV1</div> | <div>Dátum: 06.02.2018</div> | <div>Tlačené: 06.02.2018</div> | <div>Strana: 3</div> |

[illegible]

