




Pečiatka:

Stavebný objekt:	SO-01 PRESTAVBA ŠPORTOVEJ HALY
Časť dokumentácie:	E1-12 -Meranie a regulácia

Autor architektonického riešenia: ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD.

Názov a miesto stavby:	PRESTAVBA ŠPORTOVEJ HALY BERNOLÁKOVA ULICA TOPOĽČANY	 Architektonická kancelária Adresa: Župné nám. č. 7 tel: 0903 226 185 949 01 Nitra Slovakia			
Objednávateľ:	Mesto Topoľčany				
Stupeň projektu:	Realizačný projekt				
Zodpovedný projektant:	Ing. Ján Holos 	Dátum:	02/2018	Mierka:	--
Projektant:	Ing. Jozef Gregor  Tomáš Ostrihoň	Profesia:	MERANIE A REGULÁCIA		
Názov výkresu:	ROZVÁDZAČ DTOST	Číslo výkresu:	03		

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<div><div><div>MARSY spol. s r.o.</div><div>9. mája 46 974 01 Banská Bystrica Tel.: +421 48 41 48 041</div></div><div><div>MARSY spol. s r. o.</div><div></div></div></div>									
<div><div>Objekt : SO-01 PRESTAVBA ŠPORTOVEJ HALY</div><div>Stavba : PRESTAVBA ŠPORTOVEJ HALY BERNOLÁKOVA ULICA TOPOĽČANY</div><div>Zákazkové číslo : 18012</div><div>Číslo výkresu : 03</div></div>									
<div><div>Rozvodné siete</div><div><div><div>3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-S</div><div>1/N/PE AC 230V, 50Hz, TN-S</div><div>2 AC 24V, 50Hz, PELV</div><div>2 DC 24V, PELV</div></div><div><div>Rozvádzač : DTOST</div><div>Rozmery [šxvxh] : 600x2000x400</div><div>Krytie pri uzatv. dverách : IP40</div><div>Krytie pri otvor. dverách : IP20</div><div>Typ : Oceloplechový rozvádzač</div></div></div></div>									
<div><div>Ochrana pred zásahom el. prúdom pri poruche</div><div><div><div>Samočinným odpojením napájania hlavné pospájanie</div><div>Izolovaním živých častí, krytmi, doplnkovou ochranou-prúdovými chráničmi</div></div><div><div>Príkony : Pi=15,0kW Pp=15,0kW</div><div>Prívod : Zhora</div><div>Vývody : Hore</div></div></div></div>									
<div><div>Základná ochrana pred zásahom elektrickým prúdom</div><div><div><div>Ochrana pred zásahom el. prúdom malým napätím</div><div></div></div></div></div>									
<div><div>Začiatok projektu : 06.02.2018</div><div>Zodpovedný projektant : Ing. Hoľos</div><div>Posledná zmena : 09.02.2018</div><div>Vypracoval : KMM</div><div>Posledná strana : 12</div><div>Počet strán : 12</div></div>									
<div><div>MARSY spol. s r.o.</div><div>Názov akcie: ŠPORTOVÁ HALA TOPOĽČANY</div><div>Názov strany: Titulka</div><div>Zákez. číslo: 18012</div><div>Rozvádzač: DTOST</div><div>Dátum: 06.02.2018</div><div>Tlačené: 09.02.2018</div><div>Strana: 1</div></div>									



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																					
<div>Svorkovnice:</div> <div><div>X0 = Svorkovnica prívodu 230VAC</div><div>X1 = Svorkovnica 230VAC</div><div>X11 = Svorkovnica 230VAC cudzie napätie</div><div>X12 = Svorkovnica 230VAC ovládanie PRS</div><div>X2 = Svorkovnica 24VAC ovládanie MaR</div><div>X21 = Svorkovnica 24VDC cudzie napätie</div><div>XI = Svorkovnica beznapätia, signalizácia MaR</div><div>X0 = Svorkovnica 230VAC, ovládanie MaR</div><div>XKOM = Svorkovnica komunikácie</div><div>XAI = Svorkovnica AI vstupov</div><div>XDI = Svorkovnica DI vstupov</div><div>XUI = Svorkovnica rezerv univerzálnych vstupov</div><div>XU = Svorkovnica rezerv modulu TXM1.8U</div><div>XAD = Svorkovnica AO výstupov</div><div>XDO1 = Svorkovnica DO výstupov 230VAC</div><div>XDO11 = Svorkovnica DO výstupov 230VAC cudzie napätie</div><div>XDO2 = Svorkovnica DO výstupov 24VAC</div><div>XDO21 = Svorkovnica DO výstupov 24VAC cudzie napätie</div><div>X24 = Svorkovnica 24VAC</div><div>X6 = Svorkovnica pre detektory úniku plynov</div><div>XPK = Svorkovnica pre požiarne klapky</div></div> <div><div>Svorky:</div><div><div>C-AI = Com AI</div><div>C-AO = Com AO</div><div>C-DI = Com DI</div><div>C-24 = Com 24</div></div></div> <div><div>Relé:</div><div><div>KA = Relé s cievkou na 230VAC (finder 40.52.8.230, päťica 95.05, variclip 095.01) (finder 46.52.8.230.0040, päťica 97.02, variclip 097.01)</div><div>KAO = Relé pre protimrazovú ochranu s cievkou na 24VAC (finder 46.52.8.024.0040, päťica 97.02, variclip 097.01)</div><div>KAD = Relé s cievkou na 24VDC (finder 46.52.9.024.0040, päťica 97.02, variclip 097.01)</div><div>KAN = Relé s cievkou na 24VAC, s LED signalizáciou (finder 39.31.0.024.0060)</div><div>KAP = Relé pre požiarne klapky s cievkou na 24VAC, s LED signalizáciou (finder 39.31.0.024.5060)</div></div></div> <div><div>Poistky:</div><div><div>FU = Poistka pre napätie 230VAC</div><div>FUN = Poistka pre napätie 24VAC</div><div>FUD = Poistka pre napätie 24VDC</div></div></div> <div><div>Poznámky:</div></div>																														
MARSY spol. s r.o.			Názov akcie:		ŠPORTOVÁ HALA TOPOĽČANY		Názov strany:		Definícia svorkovnic, relé a poistiek		Zákez. číslo:		18012		Rozvádzač:		DTOST		Dátum:		06.02.2018		Tlačené:		09.02.2018		Strana:		3	

[illegible]



