

TECHNICKÁ SPRÁVA

Elektroinštalácia
Ochrana pred bleskom

Vypracoval : Ing. Eugen SCHELING

Stupeň : Projekt pre stavebné povolenie

Dátum : 6/2018

OBSAH:

1. Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom	3
1.1. Základné údaje	3
1.1.1. Predmet riešenia a rozsah projektovej dokumentácie	3
1.1.2. Napäťová sústava	3
1.1.3. Zaradenie elektrického zariadenia podľa miery ohrozenia	3
1.1.4. Základné údaje o dostupných napájaníach	3
1.1.5. Energetická bilancia	3
1.1.6. Núdzové napájanie	3
1.1.7. Podmienky prostredia	4
1.1.8. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2007	4
1.1.9. Uzemnenie a ochranné vodiče	4
1.1.10. Pospájanie	5
1.2. Technické riešenie	5
1.2.1. Krytie elektrických zariadení, výber elektroinštalčných prvkov a elektrických zariadení	5
1.2.2. Druhy elektrických rozvodov a spôsoby inštalácie	5
1.2.3. Ochranné prístroje	5
1.2.4. Spínacie prístroje	6
1.2.5. Odpájacie prístroje	6
1.2.6. Popis realizácie elektrickej inštalácie	6
1.2.6.1. Napájanie rozvádzača	6
1.2.6.2. Svetelná inštalácia	6
1.2.6.3. Zásuvková inštalácia	6
1.2.6.4. Ostatná silnoprúdová inštalácia	6
1.2.6.5. Bleskozvod a zemniaca sústava	7
1.2.6.6. Slaboprúdová elektroinštalácia	7
1.3. Prípojka nn	7
2. Základné hľadiská a požiaro-bezpečnostné požiadavky	7
3. Zoznam použitých a súvisiacich predpisov a noriem	9

Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom

1.1. Základné údaje

1.1.1. Predmet riešenia a rozsah projektovej dokumentácie

Predmetom riešenia tejto projektovej dokumentácie je elektroinštalácia, bleskozvod a uzemnenia komunitného centra na pozemku p.č.1856/4, 1856/1, k. ú. Spišská Belá podľa súčasne platných predpisov a noriem STN, v rozsahu projektu pre stavebné povolenie.

Investor: Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

Podklady pre vypracovanie projektu:

- projekt stavebnej časti
- osobná obhliadka stavebného pozemku

Rozsah projektu:

- elektroinštalácia
- bleskozvod + uzemnenie

Pri návrhu projektovej dokumentácie sa vychádzalo z požiadaviek investora, projektu stavebnej časti a predpisov a noriem STN platných v čase riešenia.

1.1.2. Napäťová sústava

3L+N+PE, AC, 400 V/230 V, 50 Hz, TN – C – S

II. napäťové pásmo pre striedavé napätie podľa STN 33 0110:2000

1.1.3. Zaradenie elektrického zariadenia podľa miery ohrozenia

Podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s tech. zar. tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú techn. zar., ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, príloha č.1, je predmetné elektrické zariadenie podľa miery ohrozenia zaradené do skupiny B.

1.1.4 Základné údaje o dostupných napájaniach

Podľa STN 33 2000-1:2009

Druh prúdu :	striedavý	
Druh a počet vodičov :	krajný vodič	3
	neutrálny vodič	1
	ochranný vodič	1

1.1.5. Energetická bilancia

Inštalovaný výkon: $P_i = 25 \text{ kW}$
 $P_s = 20 \text{ kW}$

1.1.6. Núdzové napájanie

Napájanie objektu je zaradené do 3. stupňa dôležitosti dodávky (t.j. jeden prívod a nevyžaduje sa ďalší zvláštny zások – zaistenie) STN 34 1610.

1.1.7. Podmienky prostredia

Prostredie pre elektroinštaláciu v objekte je určené v zmysle platných STN 33 2000-5-51 a STN 332000-1 .

Druh prostredia a vonkajšie vplyvy sú prehľadne uvedené v tabuľke protokolu o určení vonkajších vplyvov č.: 0506/2018.

V rozsahu tohto projektu ide o priestor vonkajší a vnútorný. Daný objekt bude rodinný dom. Podľa STN 33 2000-5-51 prílohy NZA.1.5 musia mať elektrické zariadenia v priestoroch prístupné laikom a osobám poučeným stupeň ochrany krytom aspoň IP2X, ak táto norma alebo iné normy nepožadujú vyšší stupeň ochrany.

Podklady na určovanie vonkajších vplyvov boli prekonzultované s projektantom stavebnej časti, taktiež riešenie usporiadania elektrickej inštalácie, elektrických a neelektrických zariadení v predmetných miestnostiach budovy, ako aj posúdenie druhu a vlastností predmetov umiestnených v okolí elektrických zariadení.

Upozornenie:

Podľa STN 33 2000-5-51 pri zmene stavebnej konštrukcie, voľby materiálov, používaných látok a zmene charakteru miestností sa musí znova prekontrolovať či elektrické zariadenia a ich inštalácia vyhovujú zmeneným podmienkam.

1.1.8. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

Podľa STN 33 2000-4-41:2007 pri ochrane pred úrazom elektrickým prúdom nebezpečné živé časti nesmú byť prístupné a prístupné vodivé časti nesmú byť nebezpečnými živými časťami. Ochrana pri bežných podmienkach poskytuje základná ochrana a ochranu pri poruche poskytuje ochrana pri poruche. Zvýšené ochranné opatrenia – doplnková ochrana poskytujú ochranu v oboch prípadoch.

Ochranné opatrenie: SAMOČINNÉ ODPOJENIE OD NAPÁJANIA (kapitola 411)

Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom) je zabezpečená základnou izoláciou živých častí alebo zábranami alebo krytmi v súlade s prílohou A

Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) je zabezpečená ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania pri poruche.

Ochranné opatrenie: DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA (kapitola 412)

Základná ochrana je zabezpečená základnou izoláciou a ochrana pri poruche je zabezpečená prídavnou izoláciou alebo zábranami alebo krytmi.

Základná ochrana a ochrana pri poruche je zaistená zosilnenou izoláciou medzi živými časťami a prístupnými časťami.

Doplnková ochrana (kapitola 415):

- prúdovým chráničom
- doplnkovým ochranným pospájaním

1.1.9. Uzemnenie a ochranné vodiče

Podľa STN 33 2000-5-54:2008.

Poruchové a unikajúce prúdy tečúce v ochranných vodičoch sa musia zvieŕť do uzemňovacej sústavy. Podľa STN 33 2000-4-41:2007 jednotlivé uzemnenia R_A vodiča PE v sieti TN-S majú mať odpor najviac 10Ω a celkový odpor uzemnenia R_B všetkých ochranných vodičov PE a PEN nesmie byť pre siete s menovitým napätím $U_0=230 \text{ V}$ väčší ako 10Ω .

Pri rozvádzači RH1 bude inštalovaná hlavná svorkovnica vyrovnaná potenciálu EVP, ktorá bude spojená s uzemňovacou sústavou. Vodičom $CY16\text{mm}^2$ bude na EVP pripojená ochranná svorkovnica rozvádzača RH1.

Ochranné vodiče PE vývodov sú pripojené cez skrutky na svorkovnicu PE v rozvádzači RH1. Ochranné vodiče PE jednotlivých rozvodov sú v spoločnom obložení v použitých kábloch uložených v žlaboch PVC. Ochranné vodiče sú pripojené na ochranné svorky elektrických zariadení. Spoje ochranných vodičov s elektrickými zariadeniami sú chránené proti korózii pozinkovaním resp. pochrómovaním, podľa STN IEC 60417.

1.1.10. Pospájanie

Na ochranu pred nebezpečným dotykovým napätím podľa STN 33 2000-4-41:2007.

Zrealizuje sa v zmysle STN 33 2000-5-54:2008.

Pospájanie zahŕňa všetky neživé časti pripevnených zariadení, ktoré sú súčasne prístupné dotyku a cudzie vodivé časti. Systém pospájania je spojený s ochrannými vodičmi všetkých zariadení vrátane zásuviek. Je zrealizované v zmysle STN 33 2000-5-54:2008 čl. 547.1.2.

1.2. Technické riešenie

1.2.1. Krytie elektrických zariadení, výber elektroinštalčných prvkov a elektrických zariadení

Pri výbere elektrických zariadení a elektroinštalčných prvkov je potrebné postupovať podľa STN 33 2000-5-51:2007, aby boli zabezpečené základné podmienky bezpečnosti osôb, zvierat, majetku a životného prostredia pri prevádzkovej spoľahlivosti a určenom spôsobe používania elektroinštalácie a el. zariadení. Výber el. zariadení a elektroinštalčných prvkov podľa vonkajších vplyvov je potrebné robiť nielen pre správnu funkciu, ale aj s ohľadom na zabezpečenie spoľahlivosti a na zaistenie bezpečnosti podľa STN 33 200-4-41:2007 a STN 33 2000-4-46:2004.

Pre vnútorné priestory budovy (triedy AD1 – výskyt vody, AE1-výskyt cudzích pevných telies) musia byť použité elektroinštalčné prvky s krytím minimálne IP20.

1.2.2. Druhy elektrických rozvodov a spôsoby inštalácie

Prierezy vodičov sú určené na základe ich najvyššej dovolenej teploty, dovoleného úbytku napätia, elektromagnetických účinkov v dôsledku skratových prúdov, mechanického namáhania, na základe najvyššej prípustnej impedancie vypínacej slučky s ohľadom na istiace prístroje pri skrate v zmysle STN 33 2000-4-43:2004 a STN 33 2000-5-52. Trasy sú riešené pod omietkou.

Kríženie, spájanie a ukončenie vodičov a káblov bude realizované v inštalčných krabiciach z plastu. Spoje medzi vodičmi zaisťujú trvanlivé elektrické prepojenie a vhodnú mechanickú pevnosť a ochranu. Všetky spoje musia byť prístupné na vykonávanie kontroly, skúšok a na údržbu.

Elektrické zariadenia musia byť usporiadané tak, aby bol zaistený dostatočný priestor na inštaláciu a neskoršiu výmenu jednotlivých častí, prístup na ovládanie, skúšanie, revíziu, údržbu, opravu a chladenie.

1.2.3. Ochranné prístroje

Ochranné prístroje sú určené s ohľadom na ich funkciu proti nadprúdom, zemnému poruchovému prúdu, prepätiu a skratu (v zhode s STN 33 2000-4-43:2004 a STN 33 2000-4-473). Istiace prvky pre samočinné prerušenie napájania budú umiestnené podľa STN 33 2000-4-473. Všetky navrhnuté ochranné prístroje musia byť usporiadané tak, aby svojimi menovitými hodnotami vhodne nadväzovali na charakteristiky obvodov a možné nebezpečenstvo. Ochrana proti prepätiu je riešená prepäťovou ochranou typu B+C (1+2) umiestnenou v RH1, pred chránený prístroj alebo zariadenie sa umiestni zvodič prepätia typu D (3). Ochranu antén a anténnych, telekomunikačných a internetových rozvodov proti prepätiu previesť podľa STN EN 62305-1 až 4.

1.2.4. Spínacie prístroje

Spínanie svetelných obvodov bude striedavými vypínačmi a jedнопólovými vypínačmi 230V, 50Hz/10A, IP20 vo vnútornom prostredí, IP44 vo vonkajšom prostredí. Radenie a umiestnenie jednotlivých spínačov je riešené vo výkresovej časti.

1.2.5. Odpájacie prístroje

V rozvádzači RH1 bude umiestnený hlavný istič B25A/3 v krytí IP 20, ktorý musí byť nainštalovaný tak, aby sa dal dobre rozoznať ako hlavný vypínač a účinne a rýchlo ovládať.

1.2.6. Popis realizácie elektrickej inštalácie

1.2.6.1. Napájanie rozvádzača

Pre objekt komunitného centra je navrhnutý rozvádzač RH1, ktorý bude umiestnený podľa projektovej dokumentácie. RH1 bude napojený káblom AYKY-J 4 x 25 mm² z elektromerového rozvádzača RE. Napájací kábel pre rozvádzač bude vedený vo výkope chránený chráničkou KOPOFLEX 50.

1.2.6.2. Svetelná inštalácia

Všetky svetelné vývody budú realizované z rozvádzača RH1 káblami CYKY-J 3x1,5 mm² uloženými pod omietku s istením fázového vodiča jedнопólovými ističmi, I_n =10 A, charakt. B, skrat. vypínacia schopnosť 6 kA.

Spínacie prvky pre svietidlá budú rozmiestnené podľa výkresov elektrickej inštalácie vo výške +130 cm nad úrovňou podlahy.

Svietidlá budú umiestnené podľa projektovej dokumentácie a požiadaviek investora, pričom pri voľbe svietidiel a svetelných zdrojov sú dodržané ustanovenia normy STN 36 0450 (intenzita osvetlenia miestností, farebné podanie svetelných zdrojov... pozri tab.)

1.2.6.3. Zásuvková inštalácia

Všetky zásuvkové vývody budú realizované z rozvádzača RH káblami CYKY-J 3x2,5 mm² a CYKY-J 5x2,5mm² uloženými pod omietku s istením fázového vodiča jedнопólovým ističom I_n =16 A, charakt. B, skrat. vypínacia schopnosť 6 kA a trojpólovým ističom I_n =16 A, charakt. B, skrat. vypínacia schopnosť 6 kA . Všetky zásuvkové obvody budú chránené prúdovým chráničom. Hodnoty sú zrejmé z výkresovej prílohy.

Zásuvky budú umiestnené podľa výkresov elektrickej inštalácie vo výške +30 cm nad úrovňou podlahy.

1.2.6.4. Ostatná silnoprúdová inštalácia

Okrem osvetlenia a 400V/230V zásuviek budú z rozvádzača RH1 zriadené vonkajšie zásuvkové a svetelné obvody, napájanie vodárne a napájanie jednotlivých brán, obvody zabezpečenia, WIFI router a obvody vykurovania – tepelné čerpadlo podľa požiadaviek investora. Napájanie tepelného čerpadla a regulácia kúrenia bude realizovaná podľa návodu a schémy dodávateľa kúrenia.

1.2.6.5. Bleskozvod a zemniaca sústava

Objekt bude chránený pred účinkami atmosférickej energie bleskozvodom podľa STN EN 62350-1 až STN EN 62305-4. Bleskozvod je riešený metódou valivej gule a ochranného uhla. Zachytávacia sústava bude realizovaná drôtom AlMgSi Ø 8mm na podperách PV 21. Zvody 1 až 4 budú skryté v nekovových netrieštivých trubkách v obvodom murive spojené s uzemňovacou sústavou pomocou spojovacích svoriek SS nad úrovňou zeme. Skúšobná svorka SZ a označovací štítok zvodu bude umiestnený 0,6m nad úrovňou zeme v krabiciach KP 125.

Zemniaca sústava bude tvorená pásovinou FeZn 30x8mm. Jednotlivé zvody sú spojené zo zemniacou sústavou pomocou drôtu FeZn Ø 10mm spojovacími svorkami SS. Na zemniacu sústavu je pripojená hlavná svorkovnica vyrovnania potenciálu EVP pomocou drôtu FeZn Ø 10mm spojovacími svorkami SS. Uzemňovací odpor jedného zvodu nesmie presiahnuť hodnotu 10Ω a uzemnenie EVP hodnotu 2Ω. Všetky spoje uzemnenia musia byť zaizolované protikoroziou ochranou. Pred realizáciou zberacej sústavy je nutné zadať hladinu ochrany pred bleskom LPL a navrhnuť triedu ochrany pred bleskom LPS.

1.2.6.6. Slaboprúdová elektroinštalácia

Slaboprúdové rozvody, anténne rozvody a internetový rozvod treba riešiť s investorom počas výstavby rodinného domu.

1.3. Prípojka nn

Prípojka nie je predmetom projektu.

2. Základné hľadiská a požiaro – bezpečnostné požiadavky

Je nutné z pozície investora, majiteľa, stavebného dozoru a pod. dbať na to, aby všetky práce na elektroinštalácii boli urobené len odborníkmi v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s tech. zar. tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú techn. zar., ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Pri práci na elektrických zariadeniach a pri elektroinštaláciách z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vyplývajúci z navrhovaných riešení v tomto projekte elektroinštalácií, určených prevádzkových a užívateľských podmienkach je nutné dodržiavať ustanovenia STN 34 3100:2001. Pri inštalácii všetkých elektrických rozvodov a zariadení sa musí použiť vhodné pracovné náradie a práce musia byť zrealizované na dobrej úrovni. Charakteristické vlastnosti elektrických zariadení a materiálov sa nesmú počas montáže porušiť. Vodiče musia byť označené v súlade s STN EN 60446:2002. Spoje medzi samotnými vodičmi a medzi vodičmi a elektrickým zariadením musia zaisťovať spoľahlivý a bezpečný kontakt.

V prípade, že sa elektroinštalačné prvky a zariadenie budú montovať, alebo budú prechádzať horľavými látkami je nevyhnutné dodržať všetky príslušné ustanovenia normy STN 33 2312:1985.

Pracovné postupy je nutné realizovať na základe platnej technickej a konštrukčnej dokumentácie vyhotovenej podľa vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z., zákona 264/1999, podľa STN 33 2000-1:2009 a pridruženým predpisom a normám.

Elektroinštalačný materiál a elektrické zariadenie musia byť posudzované podľa zákona NR SR č. 264/1999 Z.z. a podľa novely č. 436/2001 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody.... a musí byť na každý elektroinštalačný výrobok a zariadenie od dodávateľa elektroinštalácie vydané vyhlásenie o zhode. Vyhlásenie o zhode na predmetný elektroinštalačný výrobok tento výrobok oprávňuje používať za obvyklého prevádzkového stavu bez vplyvu na poškodenie zdravia človeka, poškodenie majetku a životného prostredia.

Elektrické zariadenia sa smú používať, prevádzkovať iba za prevádzkových a pracovných podmienok pre ktoré boli konštruované a vyrobené. Všetky časti elektrického zariadenia musia byť mechanicky pevné, spoľahlivo upevnené a nesmú nepriaznivo ovplyvňovať iné zariadenia, musia byť dostatočne dimenzované a chránené proti účinkom skratových prúdov a preťaženiu. Ak emituje zariadenie nejaký druh žiarenia je potrebné zabezpečiť, aby používateľ, alebo pracovník obsluhy a údržby nebol vystavený nadmerne vysokej úrovni tohto žiarenia.

Pohyblivé a poddajné prívody sa musia klásť a používať tak, aby sa nemohli poškodiť a aby boli zabezpečené proti vysunutiu zo svoriek a proti skrúteniu žíl. Pri používaní rozpájateľných spojov nesmie byť v rozpojenom stave na kontaktoch vidlic napätie. Elektrické zariadenia, ktoré sú pripojené pohyblivým prívodom, musia sa pri premiestňovaní odpojiť od elektrickej siete, pokiaľ nie sú upravené tak, že sa i pod napätím môže s nimi pohybovať. Pri napájaní zariadení šnúrou ochranný vodič v šnúre musí byť dlhší ako krajné, fázové vodiče, pre prípad zlyhania odľahčovacej svorky, aby bol posledným prerušeným vodičom.

Ak elektrické zariadenia budú uvádzané do prevádzky po častiach, musia byť nehotové časti spoľahlivo odpojené a zabezpečené proti nežiaducemu zapojeniu. Dočasné elektrické zariadenia, alebo ich časti musia byť v čase keď sa nepoužívajú vypnuté, pokiaľ ich vypnutie neohrozí bezpečnosť osôb a technických zariadení. Dočasné elektrické zariadenia sa nesmú zriaďovať v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Elektrické inštalácie a zariadenia na verejne prístupných miestach musia byť vybavené výstražnou značkou upozorňujúcou nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, alebo označené na kryte výstražným bleskom červenej farby resp. čiernej na žltom podklade.

Pre zamedzenie vzniku nebezpečenstva rizika odporúčam bez odkladu pred použitím elektrického zariadenia dôkladne sa oboznámiť s jeho bezpečnostno-technickým návodom na obsluhu. V prípade, že v objekte sa budú pohybovať deti odporúčam nepoužívané zásuvky opatriť izolačnými bezpečnostnými zátkami.

Rozvádzač a rozvodnice musia zodpovedať požiadavkám normy STN EN 60439-1:2002 resp. STN EN 60439-3+A1:1998/2002. Rozvádzač po otvorení dvier musí mať krytie min. IP 20B.

Osoby bez elektrotechnickej kvalifikácie podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. – laici (ďalej len „laici“) môžu používať a obsluhovať elektrické zariadenie iba cez ovládacie prvky, tlačítka a pod., ktoré sú prístupné len pre ovládanie, podľa návodu na používanie elektrického zariadenia. V sprche, v hygienických miestnostiach a na fasáde budovy smú laici používať a obsluhovať elektrické zariadenie vyhotovené z izolantu, v triede ochrany II, v min. krytí IP 44 resp. IP 56. Je neprípustné používať elektrické spotrebiče a elektroinštaláciu vo vani, alebo v sprche a ani sa ich dotýkať z vane a zo sprchy. V ostatných miestnostiach budovy z izolantu v min. krytí IP20. Ďalej smú laici zapnúť páčku istiaceho prístroja po jeho vypnutí v rozvádzači po otvorení dvier bez odmontovania krytov ak je istiaci prístroj zakrytý tak, že spod krytu vyčnieva iba jeho páčka. Ak istiaci prístroj opätovne vypne je potrebné zavolať odborníka s príslušnou kvalifikáciou pre vyhľadanie poruchy. Laici môžu vymeniť pretavenú vložku závitovej poistky. V tomto prípade sa musí v rozvádzači vypnúť hlavný vypínač namontovaný na prívode elektrického prúdu. Hlavný vypínač musí byť nainštalovaný

tak, aby sa dal dobre rozoznať ako hlavný vypínač a účinne a rýchlo ovládať (hlavný vypínač treba označiť „HLAVNÝ VYPÍNAČ, VYPNI V NEBEZPEČENSTVE“). Tento musí umožniť odpojenie elektrickej inštalácie pre technickú údržbu, skúšanie, zisťovanie porúch a opravy. Vložky závitových poistiek je možné meniť iba výmenným spôsobom za nový kus rovnakých parametrov. V žiadnom prípade nie je možné vložky závitových poistiek opravovať. Hlavný vypínač je možné opätovne zapnúť až po zaskrutkovaní hlavice s novou vložkou do poistkového spodku. Laici smú vymeniť zdroj svetla v objímke svietidla (žiarovku, žiarivku a pod.) len pri vypnutom stave spínača svietidla. Po vložení zdroja svetla je potrebné preveriť jeho funkciu zapnutím páčky spínača svietidla.

Elektroinštalácia musí byť po ukončení prác a pred jej uvedením do prevádzky ako i po každej zmene alebo rozšírení prehliadnutá a preskúšaná podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. v zmysle STN 33 2000-6:2007, STN 33 1500/Zmena1:2007, STN 33 1600:1996. Po východiskovej odbornej prehliadke (prehliadka, skúšanie, meranie) sa vystaví správa o východiskovej odbornej prehliadke a skúške.

Poruchu v prevádzkovom stave elektroinštalácie, ako i údržbu elektroinštalácie nie je možné odstraňovať a zabezpečovať laicky. V každom prípade je nutné prizvať odborníka s potrebnou kvalifikáciou a platným osvedčením v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.

Elektroinštalčné prvky a elektrické zariadenia vo vnútorných priestoroch a na fasáde budovy musia mať dostatočne tesné, nepoškodené, mechanicky pevné a korózne odolné kryty. Kryty prvkov elektroinštalácie a elektrických zariadení sa musia pravidelne čistiť pred vníkaním nečistôt do zariadení a prvkov, obvykle pri upratovaní miestností objektu, alebo podľa znečisteného povrchu zariadení a prvkov. Je potrebné obnovovať poškodené nátery, uťahovať úchytné prvky na krytoch zariadení. Miestnosti – hygienické, sprchy a miesta umývania riadu a oplachu nástrojov, strojov a náradia je potrebné často a účinne odvetrávať, aby po stenách a obkladoch nestekala voda do elektrických zariadení a elektroinštalčných prvkov. Ďalej je potrebné zabezpečovať prostredníctvom kvalifikovaného odborníka v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. v rámci údržby prekontrolovanie skrutkových spojov a ich doťahovanie na svorkovniciach rozvodiek, v prístrojoch, zásuvkách, spínačoch, vo svietidlách a v rozvodniciach, prekontrolovať upevnenie zásuviek, spínačov, svietidiel, istiacich prístrojov, prúdových chráničov v rozvodniciach. Okrem toho je nutné prekontrolovať funkciu istiacich prístrojov a prúdových chráničov (výrobcovia odporúčajú kontrolovať funkciu prúdového chrániča raz mesačne pomocou testovacieho tlačítka), vyčistiť elektroinštalčné prvky zvonka i z vnútra, nahradiť nevyhovujúce časti elektrických rozvodov novými, prekontrolovať stav bleskozvodu a uzemňovačov atď. Toto by sa malo robiť spravidla každých 5 rokov v prípade normálneho, obvyklého používania zariadení a elektroinštalácie resp. častejšie podľa neobvyklého zaťažovania elektroinštalácie.

Táto technická (projektová) dokumentácia je vypracovaná v súlade s bezpečnostno-technickými požiadavkami definovanými v zákonoch, vyhláškach, smerniciach, technických normách podľa najnovšieho stavu vedy a techniky.

3. Zoznam použitých a súvisiacich predpisov a noriem

- vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení
- zákon č. 50/1976 Zb. v znení noviel o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
- vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
- zákon č. 521/2001 – úplné znenie zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch
- zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi
- vyhláška MV SR č. 79/2004 Z.z. o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti pri prevádzkovaní elektrických zariadení
- vyhláška č. 94/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

- zákon č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov
- zákon č. 134/2004 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov
- vyhláška MVaRR SR č. 158/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody
- a s nimi súvisiace predpisy
- STN 33 0110:2000 Napäťové pásma pre elektrické inštalácie budov
- STN 33 0120:2002 Elektrotechnické predpisy. Normalizované napätia IEC
- STN 33 0121:2002 Menovité napätia niskonapäťových verejných napájacích sietí
- STN EN 60059 Elektrotechnické predpisy. Normalizované hodnoty prúdov IEC
- STN 33 0360:1989 Elektrotechnické predpisy. Miesta pripojenia ochranných vodičov na elektrických predmetoch
- STN EN 60664-5 KooRPinácia izolácie zariadení v sieťach nízkeho napätia. Časť 5: Komplexná metóda určovania vzdušných vzdialeností a povrchových ciest
- STN 33 1500Zmena:2007 Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení
- STN 33 1600:1996 Elektrotechnické predpisy. Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania
- STN 33 2000-1:2002 a 2009 Elektrické inštalácie budov. Časť 1: Rozsah platnosti, účel a základné princípy
- STN 33 2000-4-41:2007 Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 41: Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom
- STN 33 2000-4-43:2004 Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 43: Ochrana proti nadprúdom
- STN 33 2000-4-46:2004 Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 46: Bezpečné odpojenie a spínanie
- STN 33 2000-4-473:1995 Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 471: Všeobecne. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom
- STN 33 2000-5-51:2007 Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 51: Spoločné pravidlá
- STN 33 2000-5-52/A1:2001/2001 Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 52: Elektrické rozvody
- STN 33 2000-5-523:2004 Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Oddiel 523: Dovoľené prúdy
- STN 33 2000-5-54:2008 Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 54: Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče
- STN 33 2000-6:2007 Elektrické inštalácie budov. Časť 6: Revízie.
- STN 33 2000-7-701:2002 Elektrické inštalácie budov. Časť 7: Požiadavky na osobitné inštalácie a priestory. Oddiel 701: Priestory s vaňou alebo sprchou a umývacie priestory
- STN 33 2030:1986 Elektrotechnické predpisy. Ochrana pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny
- STN 33 2130:1983 Elektrotechnické predpisy. Vnútorne elektrické rozvody
- STN 33 2180:1979 Elektrotechnické predpisy. Pripájanie elektrických prístrojov a spotrebičov
- STN 33 2312:1985 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v horľavých látkach a na nich
- STN 34 3100:2001 Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách
- STN 34 3101:1987/a Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických vedeniach
- STN 34 3103:1987/a Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických prístrojoch a rozvádzačoch
- STN 36 0452:1986 Umelé osvetlenie obytných budov
- STN EN 50110-1:2005 Prevádzka elektrických inštalácií
- STN EN 60071-1:2007 KooRPinácia izolácie. Časť 1: Definície, zásady a pravidlá

- STN EN 60073:2004 Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Zásady kódovania indikátorov a ovládačov
- STN EN 60204-1:2007 Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 1: Všeobecné požiadavky
- STN 347410-1:2005 Káble a vodiče izolované PVC na menovité napätie 450/750V. Časť 1: Všeobecné požiadavky
- STN EN 60335-1+A1+A11/A2:1997/2001 Bezpečnosť elektrických spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky
- STN EN 60439-1:2002 Nizkonapäťové rozvádzače. Časť 1: Typovo skúšané a čiastočne typovo skúšané rozvádzače
- STN EN 60439-1+A1:2002 Nizkonapäťové rozvádzače. Časť 3: Osobitné požiadavky na rozvádzače nn inštalované na miestach prístupných laickej obsluhu pri ich používaní
- STN EN 60446:2002 Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia vodičov farbami alebo číslicami
- STN EN 60529/A1:1993/2002 Stupne ochrany krytom (Krytie- IP kód)
- STN EN 60721-3-0:1997 Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 3: Klasifikácia skupín parametrov prostredia a ich stupňov prísnosti. Úvod
- STN EN 60721-3-3/A2:1999/2002 Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 3: Klasifikácia skupín parametrov prostredia a ich stupňov prísnosti. Oddiel 3: Stacionárne použitie na miestach chránených proti poveternostným vplyvom
- STN EN 60721-3-4/A1:1999/2002 Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 3: Klasifikácia skupín parametrov prostredia a ich stupňov prísnosti. Oddiel 4: Stacionárne použitie na miestach nechránených proti poveternostným vplyvom
- STN EN 60947-7-1:2003 Spínacie a riadiace prístroje nn. Časť 7: Pomocné zariadenia. Oddiel 1: Svorkovnice pre medené vodiče
- STN EN 60998-1:2005 Spájacie zariadenia pre nízkonapäťové obvody pre domácnosť a na podobné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky
- STN EN 61140:2004 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia
- STN EN 61293:2000 Označovanie elektrických zariadení menovitými údajmi vzťahujúcimi sa na elektrické napájanie. Požiadavky na bezpečnosť
- STN EN 62305-1,2,3,4:2007 Ochrana pred bleskom