



exist. PRIS3 RI230-000184,
CZŠ, Bernolakova 92

Projektovaná káblová skriňa RI230-000184
CZŠ, Bernolákova 92
SR8 DIN2 VV 3/6 P2 IP2X + KERAMZIT
DELENIE POISTIEK 3x400A / 6x160A

RE 2
ER2.0 F403 25A P2
parcela C č.3039/120

RE 1
ER2.0 F403 32A P2
parcela C č.3039/120

LEGENDA

AYKY 3xI20+70,40m

AYKY 3xI20+70,40m

CYKY-J 4x16, 40m

AYKY-J 4x25, 20m

100A

POZNÁMKA:

Keďže ex. skriňa sa demontuje je potrebné ex. vývody z nej preložiť do navrhovanej.

Nové káble, ktoré budú vedené z novej káblovej skrine sa naspájajú na ex. v mieste osadenia ex. káblovej skrine.

Ide o túto 3-icu káblov (vývod do ER CERKEV- CYKY-J 4x16, vývod do ER CZŠ - AYKY 3x120+70

a vývod na p.č.3336/I - CYKY-J 4x16).

Nový napájací kábel AYKY 3x120+70 (prívod z TS1230-0006 v.č.12) bude vedený z navrhovanej skrine

a naspojovaný na existujúci v blízkosti osadenia navrhovanej skrine.

Na naspojkovanie ex. káblov s navrhovanými sa použijú NN spojky podľa štandardov VSD.

Existujúca káblová skriňa RI230-000184 sa zdemontuje v plnom rozsahu, vrátane výzbroje.

Existujúce uzemnenie sa ponechá. To sa použije na pripojenie uzemnenia novej káblovej skrine.

Nové uzemnenie do miesta pripojenia bude vedené v spoločnom výkope s navrhovanými káblami.

- projektované NN káblové vedenie - uložené v zemi
- existujúce NN káblové vedenie - uložené v zemi
- káblová spojka

- NN prípojka realizovaná káblom uloženým v zemi
- NN prípojka realizovaná káblom uloženým v zemi

- NN prípojka realizovaná káblom uloženým v zemi
- existujúca NN prípojka realizovaná káblom uloženým v zemi

- káblová spojka NN prípojky
- hodnota osadenej poistky

- projektovaná istiacca skriňa

- existujúca istiacca skriňa - určená na DEMONTÁŽ

- navrhovaná skriňa merania

- existujúca NN prípojka - určená na demontáž

- existujúce NN káblové vedenie - určené na demontáž