



s.r.o. KOŠICE

Františkánska 5, 040 01 KOŠICE




IDOM - International Department

Odborná pomoc pre prípravu projektov  
Kohézneho fondu vo vodnom sektore

EUROPEAID/119497/D/SV/SK



VYPRACOVAL: Ing. Ľ. Orosi		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. A. Illéš	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. L. Hnidiak	 s.r.o. KOŠICE E-mail: <a href="mailto:enviroline@enviroline.sk">enviroline@enviroline.sk</a> Mobil: 0911 447 791 Tel: 055 / 622 57 05 Fax: 055 / 625 41 52	
KRAJ: Prešovský		OKRES: Snina			
INVESTOR: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice					
STUPEŇ: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby					
STAVBA: STAKČÍN – INTENZIFIKÁCIA ÚPRAVNE VODY				ČÍSLO ZÁKAZKY: 0810605	PARÉ:
AKCIA: Starina – úpravňa vody a zdvojenie prírodného potrubia				DÁTUM: 01. 2015	
OBJEKT: SO 0202 – Stavebné úpravy objektov II. stupňa úpravy STAVEBNÉ ÚPRAVY ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY – ELEKTROINŠTALÁCIA				MIERKA: -	ČÍSLO PRÍLOHY: E.2.4.2-8
PRÍLOHA: ZOZNAM KÁBLOV A VODIČOV					

Ozn. obvodu	Kábel		Napájací rozvádzač	Koncové zariadenie, vývod		
	Počet	Druh		Ozn.	Popis	Miestnosť
10WL01	1	CYKY-J 3x2,5	RA10	-	Zásuvkový obvod	1.06
10WL02	1	CYKY-J 3x2,5	RA10	-	Zásuvkový obvod	1.06
10WL03	1	CYKY-J 3x2,5	RA10	-	Zásuvkový obvod	1.06
10WL04	1	CYKY-J 3x1,5	RA10	B	Svetelný obvod	1.06
+	1	CYKY-O 3x1,5	KU68	-	Ovládanie osvetlenia	1.06
CBS-RA10	1	CYKY-J 3x2,5	CBS	-	Signál z rozvádzača RA10	1.06
WU0	1	FeZn Ø10	UZEM	HUP	Hlavná uzemňovacia prípojnica	-
WU1	1	H07V-K 6 zž	HUP	RA10 (PE)	Uzemňovacia prípojnica rozvádzača	-
-	1	H07V-K 6 zž	HUP	-	Ochranné pospájanie	-
11WL01	1	CYKY-J 3x2,5	RA11	-	Zásuvkový obvod	1.02
11WL02	1	CYKY-J 3x2,5	RA11	-	Zásuvkový obvod	1.02
11WL03	1	CYKY-J 3x2,5	RA11	-	Zásuvkový obvod	sklad, šatne
11WL04	1	CYKY-J 3x2,5	RA11	-	Zásuvkový obvod	šatne
11WL05	1	CYKY-J 3x1,5	RA11	A,C,E	Svetelný obvod	1.01,1.02,1.04
+	1	CYKY-O 3x1,5	KU68	-	Ovládanie osvetlenia	1.01,1.02
+	1	CYKY-O 4x1,5	KU68	-	Ovládanie osvetlenia	1.01
11WL06	1	CYKY-J 3x1,5	RA11	A,D	Svetelný obvod	1.07,šatna,umývarka
+	1	CYKY-O 3x1,5	KU68	-	Ovládanie osvetlenia	1.07,šatna,umývarka
+	1	CYKY-O 4x1,5	KU68	-	Ovládanie osvetlenia	1.07
11WL07	1	CYKY-J 3x1,5	RA11	A,D	Svetelný obvod	1.08,1.09,šatna,umývarka
+	1	CYKY-O 3x1,5	KU68	-	Ovládanie osvetlenia	1.08,1.09,šatna,umývarka
11WL08	1	CYKY-J 3x2,5	RA11	VV	Voľný vývod pre napojenie fontány	1.02
11WL09	1	CYKY-J 3x2,5	RA11	-	Zásuvkový obvod	umývarka
11WL10	1	CYKY-J 3x2,5	RA11	-	Zásuvkový obvod	umývarka
CBS-RA11	1	CYKY-J 3x2,5	CBS	-	Signál z rozvádzača RA11	1.07
WU0	1	FeZn Ø10	UZEM	HUP	Hlavná uzemňovacia prípojnica	-
WU1	1	H07V-K 6 zž	HUP	RA11 (PE)	Uzemňovacia prípojnica rozvádzača	-
-	1	H07V-K 6 zž	HUP	-	Ochranné pospájanie	-
-	1	H07V-K 4 zž	-	-	Doplňkové ochranné pospájanie	-
14WL00	1	CYKY-J 5x6	RA13	-	Zásuvkový obvod	3.06
13WL01	1	CYKY-J 3x2,5	RA13	-	Zásuvkový obvod	3.06
13WL02	1	CYKY-J 3x2,5	RA13	-	Zásuvkový obvod	3.06
13WL03	1	CYKY-J 3x2,5	RA13	-	Zásuvkový obvod	3.01
13WL04	1	CYKY-J 3x2,5	RA13	-	Zásuvkový obvod	3.01
13WL05	1	CYKY-J 3x2,5	RA13	-	Zásuvkový obvod	3.07
13WL06	1	CYKY-J 3x2,5	RA13	-	Zásuvkový obvod	3.07
13WL07	1	CYKY-J 3x2,5	RA13	-	Zásuvkový obvod	3.09
13WL08	1	CYKY-J 3x2,5	RA13	-	Zásuvkový obvod	3.09
13WL09	1	CYKY-J 3x1,5	RA13	A,C,D	Svetelný obvod	3.01,3.08,3.09,3.10,3.11,3.12,3.14
+	1	CYKY-O 3x1,5	KU68	-	Ovládanie osvetlenia	3.01,3.08,3.09,3.10,3.11,3.12,3.14
+	1	CYKY-O 4x1,5	KU68	-	Ovládanie osvetlenia, ventilátor	3.08
13WL10	1	CYKY-J 3x1,5	RA13	A	Svetelný obvod	3.07
+	1	CYKY-O 3x1,5	KU68	-	Ovládanie osvetlenia	3.07
13WL11	1	CYKY-J 3x1,5	RA13	A	Svetelný obvod	3.06,3.08
+	1	CYKY-O 3x1,5	KU68	-	Ovládanie osvetlenia	3.06,3.08
LAN	1	F/UTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC	LAN 1	LAN 2	Zásuvka dátová (RJ 45)	3.07
-	1	HDMI kábel	-	-	Video - HDMI	3.07
-	1	VGA kábel	-	-	Video - VGA	3.07
CBS-RA13	1	CYKY-J 3x2,5	CBS	-	Signál z rozvádzača RA13	3.05
WU0	1	FeZn Ø10	UZEM	HUP	Hlavná uzemňovacia prípojnica	-

Ozn. obvodu	Kábel		Napájací rozvádzač	Koncové zariadenie, vývod		
	Počet	Druh		Ozn.	Popis	Miestnosť
WU1	1	H07V-K 6 zž	HUP	RA13 (PEN)	Uzemňovacia prípojnica rozvádzača	-
-	1	H07V-K 6 zž	HUP	-	Ochranné pospájanie	-
-	1	H07V-K 4 zž	-	-	Doplnkové ochranné pospájanie	-
14WL01	1	CYKY-J 3x2,5	RA14	-	Zásuvkový obvod	3.15
14WL02	1	CYKY-J 3x2,5	RA14	-	Zásuvkový obvod	3.16
14WL03	1	CYKY-J 3x2,5	RA14	-	Zásuvkový obvod	3.17,3.18
14WL04	1	CYKY-J 3x1,5	KU68	D,F,G	Svetelný obvod	3.15,3.16,3.17,3.18,3.19
+	1	CYKY-O 3x1,5	KU68	-	Ovládanie osvetlenia	3.15,3.16,3.17,3.18,3.19
WU0	1	FeZn Ø10	UZEM	HUP	Hlavná uzemňovacia prípojnica	-
WU1	1	H07V-K 6 zž	HUP	RA14 (PEN)	Uzemňovacia prípojnica rozvádzača	-
-	1	H07V-K 6 zž	HUP	-	Ochranné pospájanie	-
-	1	H07V-K 4 zž	-	-	Doplnkové ochranné pospájanie	-
2WLx1	1	CYKY-J 3x2,5	-	-	Zásuvkový obvod	2.05
2WLx2	1	CYKY-J 3x1,5	KU68	A	Svetelný obvod	2.05
+	1	CYKY-O 3x1,5	KU68	-	Ovládanie osvetlenia	2.05
1.	1	NHXXH-J 3x1,5	CBS	NP1,NP2,NB2	Obvod núdzového osvetlenia	1.02,1.03,1.04,1.06
2.	1	NHXXH-J 3x1,5	CBS	NP1,NP2,NB2	Obvod núdzového osvetlenia	1.07,1.08,1.09,šatne, umývarky
3.	1	NHXXH-J 3x1,5	CBS	NP1,NP2,NB2	Obvod núdzového osvetlenia	3.01,3.02,3.04,3.05,3.08,3.09,3.10,3.11,3.13
4.	1	NHXXH-J 3x1,5	CBS	NP1,NP2,NB2	Obvod núdzového osvetlenia	3.01,3.07