

Názov :

BBSK - NOVÉ VYUŽITIE AREÁLU BÝVALEJ SOŠ NA ULICI ŠPITÁLSKEJ V BANSKEJ ŠTIAVNICI 1. ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Celok :

I. STAVBA

Zriaďovateľ - stavebník :





BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ
KRAJ
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Objednávateľ :



DOMOV MÁRIE
Špitálska 3
969 01 Banská Štiavnica



Miesto stavby :	Špitálska 3 969 01 Banská Štiavnica	Autorizačne overil :  
Katastrálne územie :	Banská Štiavnica	
Stupeň dokumentácie :	dokumentácia na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby	

Hlavný inžinier projektu :	Ing. Vlasta Martinická 	Zhotoviteľ :  BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o. Miletičova 23 821 09 Bratislava  
Hlavný architekt :	Ing. arch. Norbert Gubka 	
Autorizačne overil :	Ing. Michal Mišenko 	
Vypracoval :	Ing. Michal Mišenko 	

Diel projekt. dok.:		E. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV				Sada č.:
Stavebný objekt :		SO 16.1 Drobná architektúra		Profesia:		
Časť:		elektroinštalácia a štruktúrovaná kabeľáž		elektroinštalácia		
Názov dokumentácie :		SÚPIS KÁBLOV				Revízia:
Č. výkr.: 7		Formát: A4	Dátum: 01/2022	Zákazkové číslo : 1747-507 BP		
BP 38-6-7534						

7 Súpis káblov							
SO / Názov zákazky:			SO 16.1 Drobná architektúra				
P.č.	Označenie vývodu	Označenie kábla	Typ kábla	Odkiaľ	Podlaž.	Kam	Poznámky
	Hlavné silové pripojenie						
1	RP-ALT1	WL-RP-ALT1	N2XH-J 5x10	RH		RP1NP	napojenie rozvádzača RP-ALT, altánok, presvorkovať, dodávka časti elektro SO02.1
2	RP-ALT2	WL-RP-ALT2	CYKY-J 5x10	RP1NP		RP-ALT	napojenie rozvádzača RP-ALT, altánok, presvorkovať, dodávka časti elektro SO02.1
	Uzemnenie / doplnkové pospájanie						
1	PE-SEBT-RPALT	WL-PE-SEBT-RPALT	nerezová guľatina Ø10/ alt.	UZEMNENIE SO016		SEBT	uzemnenie na SEBT
2	PE-RP-ALT	WL-PE-RP-ALT	H07Z-K 16 ZŽ	SEBT-RP-ALT		RH	uzemnenie RP-ALT, altánok
3							
4			H07Z-K 4 ZŽ	SEBT-RP-ALT		SO016.1 + ext	uzemnenie všetkých pom.ok atď. podľa TS v miestnosti
5			H07Z-K 6 ZŽ	SEBT-RP-ALT		SO016.1 + ext	uzemnenie všetkých pom.ok atď. podľa TS v miestnosti
6			H07Z-K 16 ZŽ	SEBT-RP-ALT		SO016.1 + ext	uzemnenie všetkých pom.ok atď. podľa TS v miestnosti
7							
	Technologické pripojenia exteriér						
1	RN1-CERP	WL-RN1-CERP	CYKY-J 5x2,5	RP-ALT		exteriér	napájanie čerpadla retenčnej nádrže, rezerva 5m, čerpadlo sa uvažuje v prevedení s automatickou ochranou proti chodu naprázdno
2	RN2-CERP	WL-RN2-CERP	CYKY-J 5x2,5	RP-ALT		exteriér	napájanie čerpadla retenčnej nádrže, rezerva 5m, čerpadlo sa uvažuje v prevedení s automatickou ochranou proti chodu naprázdno
3	XC1-RN	WL-XC1-RN	CYKY-J 3x2,5	RP-ALT		exteriér	zásuvkový okruh rezerva, ukončiť v acedur IP67
4	XC2-RN	WL-XC2-RN	CYKY-J 3x2,5	RP-ALT		exteriér	zásuvkový okruh rezerva, ukončiť v acedur IP67
5							
6	RP-ALT-COM1.1	WL-RP-ALT-COM1.1	N2XH-J 5x2,5	RH		RP1NP	prepoj pre RP-ALT, pre areálove osvetlenie, dodávka časti elektro SO02.1
7	RP-ALT-COM1.2	WL-RP-ALT-COM1.2	CYKY-J 5x2,5	RP1NP		RP-ALT	prepoj pre RP-ALT, pre areálove osvetlenie, dodávka časti elektro SO02.1
8	ALT1	WS-ALT1	Cat 6A zemný, STP PE F	RACK1NP		exteriér / altánok	salboprúdové pripojenie altánok, dodávka časti elektro SO02.1
9	ALT2	WS-ALT2	Cat 6A zemný, STP PE F	RACK1NP		exteriér / altánok	salboprúdové pripojenie altánok, dodávka časti elektro SO02.1
10	ALT3	WS-ALT3	Cat 6A zemný, STP PE F	RACK1NP		exteriér / altánok	access point - WIFI exteriér, dodávka časti elektro SO02.1
11	SONRALT.1	WS-SONRALT.1	Repro kábel KLOTZ SCY2025 2x2,5mm	RACK1NP		exteriér / altánok	ozvučenie - exteriér altánok, dodávka časti elektro SO02.1
12	SONRALT.2	WS-SONRALT.2	Repro kábel KLOTZ SCY2025 2x2,5mm	RACK1NP		exteriér / altánok	ozvučenie - exteriér altánok, dodávka časti elektro SO02.1
	Osvetlenie						
1	EL1	WL-EL1	CYKY-J 3x1,5	RP-ALT		EL1..	osvetlenie, okruh 1

7 Súpis káblov			SO / Názov zákazky: SO 16.1 Drobná architektúra				
P.č.	Označenie vývodu	Označenie kábla	Typ kábla	Odkiaľ	Podlaž.	Kam	Poznámky
2			CYKY-O 3x1,5	EL1..		EL1..	prepoj medzi vypínačmi EL1
3	EL-SO17.1	WL-EL-SO17.1	CYKY-J 5x1,5	RP-ALT		EL-SO17.1	osvetlenie, SO17.1, dodavka časti elektro SO17.1
	Zásuvkové okruhy 230V/400V						
1	XC1	WL-XC1	CYKY-J 3x2,5	RP-ALT		SO16.1	zásuvky
2	XC2	WL-XC2	CYKY-J 3x2,5	RP-ALT		SO16.1	zásuvky
3	XC3	WL-XC3	CYKY-J 3x2,5	RP-ALT		SO16.1	zásuvky
4	XC4	WL-XC4	CYKY-J 3x2,5	RP-ALT		SO16.1	zásuvky
5	XC-EH	WL-XC-EH	CYKY-J 3x2,5	RP-ALT		SO16.1	zásuvky - ohrievač vody
6							
<p>Montážna firma je povinná označiť každý vývod na oboch koncoch bielou páskou s čiernym popisom! Na strane rozvádzača sa požaduje označenie vývodu na dvoch miestach!</p> <p>Montážna firma je povinná do skutkovej projektovej dokumentácie dopísať označenie vývodu, označenie kábla, typ kábla, odkiaľ a kam smeruje, spôsob ukončenia a popis kábla ku všetkým doplneným a zmeneným káblom oproti projektovej dokumentácie!</p> <p>Pri svietidlách napájaných za sebou je povinné vždy označiť prívod ako aj odvod zo svietidla!</p>							