



BYT 5	5.201	CHODBA	100 lx
	5.202	SKLAD	100 lx
	5.203	WC	200 lx
	5.204	KÚPEĽŇA	200 lx
	5.205	IZBA	200 lx
	5.206	OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU	200 lx
	5.207	BALKÓN	

BYT 6	6.201	CHODBA	100 lx
	6.202	SKLAD	100 lx
	6.203	WC	200 lx
	6.204	KÚPEĽŇA	200 lx
	6.205	IZBA	200 lx
	6.206	OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU	200 lx
	6.207	BALKÓN	

BYT 7	7.201	CHODBA	100 lx
	7.202	SKLAD	100 lx
	7.203	KÚPEĽŇA S WC	200 lx
	7.204	OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU	200 lx

BYT 8	8.201	CHODBA	100 lx
	8.202	SKLAD	100 lx
	8.203	WC	200 lx
	8.204	KÚPEĽŇA	200 lx
	8.205	IZBA	200 lx
	8.206	OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU	200 lx
	8.207	BALKÓN	

BYT 9	9.201	CHODBA	100 lx
	9.202	SKLAD	100 lx
	9.203	WC	200 lx
	9.204	KÚPEĽŇA	200 lx
	9.205	IZBA	200 lx
	9.206	OBÝVACIA IZBA S KUCHYŇOU	200 lx
	9.207	BALKÓN	

**SPOLOČNÉ PRIESTORY**

2.01	SCHODISKO	150 lx
2.02	CHODBA	100 lx

**POZNÁNKA:**

INŠTALÁCIA JE NAVRHNUTÁ POD OMIETKOU A V PODHLADE PO POVRCHU. V BYTOCH SÚ NAVRHNUTÉ KÁBLE CYKY A PO CHODBÁCH A SCHODISKU KÁBLE N2XH. INŠTALÁCIA PRE DDZ JE NAVRHNUTÁ KÁBLAMI BT336904 V TRUBKE POD OMIETKOU. DÁTOVÝ ROZVOD PROJEKT NERIEŠI. UŽÍVATEĽ BUDE RIEŠIŤ SAMOSTATNE. OSADENIE VYPÍNAČOV A ZÁSUVIEK UPRESNÍ UŽÍVATEĽ. PRIESTOROVÝ REGULÁTOR AJ S PREPOJOVACÍM KÁBLM BUDE OSADENÝ V REFERENČNEJ MIESTNOSTI PODĽA DOHODY S INVESTOROM. VENTILÁTORY SÚ NAPOJENÉ A OVLÁDANÉ SPOLU SO SVETLOM DANEJ MIESTNOSTI. NÚDZOVÉ SVIETIDLÁ SÚ NAPOJENÉ ZO SVETELNÉHO OKRUHU DANEJ MIESTNOSTI. NÚDZOVÉ SVIETIDLÁ SÚ OSADENÉ NA ÚNIKOVÝCH CESTÁCH A V BLÍZKOSTI VŠETKÝCH HASIACICH ZARIADENÍ A RUČNÝCH TLAČIDLOVÝCH HLÁŠIČOV POŽIARU PODĽA PROJEKTU PO.

**LEGENDA:**

- SVIETIDLO LED 20W, IP54
- ✕ NÚDZOVÉ SVIETIDLO LED 3W S PIKTOGRAMOM ÚNIKU
- ⊙ VENTILÁTOR (DODÁVKA VZT)
- TL TLAČIDLOVÝ OVLÁDAČ NA ZVONČEK - DODÁVKA DDZ
- ✕ VOĽNÝ KONIEC 230V - VÝVOD PRE SVIETIDLA
- Y VOĽNÝ KONIEC 230V
- Y VOĽNÝ KONIEC 400V
- DETEKTOR POHYBU
- VNÚTORNÁ JEDNOTKA AUDIO 344252 - DODÁVKA DDZ
- VJ VONKAJŠIA JEDNOTKA, TLAČIDLOVÉ TABLO - DODÁVKA DDZ
- DT DÁTOVÝ ROZVÁDZAČ (RIEŠI INVESTOR)
- EP UZEMŇOVACIA PRÍPOJNICA
- BVS BYTOVÁ VYMEŇÍKOVÁ STANICA + PRIESTOROVÝ TERMOSTAT (DODÁVKA UK) PREPOJENIE KÁBLM JYTY-O 3x1/FX20
- ⊥ DÁTOVÁ ZÁSUVKA 2x RJ45 - ODPORÚČANÉ UMÍSTNENIE (RIEŠI INVESTOR)

3/PEN AC 230/400V 50Hz, TN-C-S  
 OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA  
 PROSTREDIE: VIĎ PROTOKOL

AUTOR:	Ing. arch. R. IVAN			architektonický ateliér	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. R. BUKOVINA				
VYPRACOVAL:	M. NIKERLE				
stavba:	VÝSTAVBA DVOCH NÁJOMNÝCH BYTOVÝCH DOMOV V LEVOČI			PROFESIA:	ELEKTRO
objekt:	SO 01 - BYTOVÉ DOPY			DÁTUM:	10/2019
obsah:	ELEKTROINŠTALÁCIA 2.NP			FORMÁT:	A3
INVESTOR	Mesto Levoča	STUPEŇ	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU	MIERKA:	1:100
				ČÍSLO VÝKRESU:	E02