

BILANS MOCY

BILANS MOCY									
Lp.	Nazwa odbiornika energii elektrycznej	Uwagi	Moc zainstalowana kW	Współczynnik mocy cosφ	Współczynnik zapotrzebowania kz	Moc szczytowa			Prąd A
						czynna kW	bierna kVar	pozorna kVA	
1.	Gniazda ogólnoużytkowe		85	0,90	0,20	17,0	8,2	18,9	27,3
2.	Technologia kuchni		25	0,97	0,50	12,5	3,1	12,9	18,6
3.	Oprawy oświetleniowe		12,5	0,95	0,70	8,8	2,9	9,2	13,3
4.	Systemy słaboprądowe		3	0,95	0,95	2,9	0,9	3,0	4,3
5.	Wymiennikownia		6	0,80	0,90	5,4	4,1	6,8	9,7
7.	Urządzenia technologii wentylacyjnej		28	0,85	0,40	11,2	6,9	13,2	19,0
8.	Urządzenia elektryczne		10	0,93	0,30	3,0	1,2	3,2	4,7
9.	Oświetlenie zewnętrzne		0,5	0,95	0,90	0,5	0,1	0,5	0,7
Suma			170,0	0,90	0,36	61,2	27,5	67,6	97,6