

Złącze kablowo-pomiarowe SP
(zakres OSD)

proj. YAKY 4x25mm²
lub YKY 4x25mm²

4P 63A

L1,L2,L3

TR 5x18 mod, p/t, IP30

3x1P
B1A

U-L1
U-L2
U-L3
WNC-3

2P
25A 30mA
A

2P
25A 30mA
A

4P
40A 30mA
AC

4P
40A 30mA
AC

4P
40A 30mA
AC

1P
B16A

3P
B16A

N

PE

Numer obwodu	–	–	–	1g DATA	1g	2g	3g	5g	6g	7g	4g	8g	10g	12g
Opis		Cyfrowy wskaźnik napięcia	Ogranicznik przepięć T1+T2 (dobezpieczyć wg wytycznych producenta)	Gniazda wtykowe obwodów wydzielonych pokój 0.4; 0.7	Domofon, AP WiFi	Gniazda ogólnego przeznaczenia Kuchnia	Kuchenka indukcyjna Kuchnia	Gniazda ogólnego przeznaczenia pokój 0.4	Gniazda ogólnego przeznaczenia pokój 0.7	Gniazda ogólnego przeznaczenia poczekalnia	Pom. gospodarcze 0.3	Łazienka	Rekuperator	Pom. techniczne 0.8
Typ przewodu	–	3xLYs 1,5	LgY 16	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 5x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5
Moc zainstalowana	–	–	–	2 kW	0,5 kW	2 kW	6 kW	2 kW	2 kW	2 kW	2 kW	2 kW	2,5 kW	2 kW
FAZA	–	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1

Napięcie zasilania; U=230/400V
Moc zainstalowana; Pi=40,8kW
Współczynnik jednoczesności; kj=0,40
Moc szczytowa; Ps=15kW; Is=23,2A

Układ sieci TN-S 400/230V

Jednostka projektowa:
USŁUGI PROJEKTOWE EWELINA SOKOŁOWSKA
ul. Perłowa 24, 46-060 Górki
tel. kom.: 885-477-331, e-mail: es.pracownia@gmail.com
www.espracownia.com.pl

Nazwa obiektu budowlanego:	Budynek podwójnej kancelarii leśnictwa			
Adres obiektu budowlanego:	obręb 0010 Lipno, jedn. ewid. 160907_5 Niemodlin, dz. nr 154/3			
Branża:	Instalacje elektryczne			
Stadium:	Projekt techniczny			
Inwestor:	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tułowice			
Adres Inwestora:	ul. Parkowa 14/14a, 49-130 Tułowice			
Stanowisko i specjalność:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis:	Nr zlecenia: 18-2025
Projektant inst. elektrycznych	Tomasz Soluch	SLK/1079/POOE/05		
Sprawdzający inst. elektr.	Adam Panicz	SLK/0622/PWOE/05		Rewizja: -
				Format: A3
				Data: 10.09.2026
				Skala: -
				Ilość rys.: 08
				Nr str.:
Nazwa rysunku:	SCHEMAT IDEOWY TABLICY TR - ARKUSZ 1Z2			