

Legenda

ON	-
OFF	-
60	-
240	-
ND	-
IN	-

STOPIEŃ ALARMU	STREFA POŻAROWA / STREFA BEZPIECZNA	KLASYFIKACJA	LOKALIZACJA	Powiadomienie Straży Pożarnej (transmisja alarmu)	Transmisja alarmu do PSP	Signalizacja optyczna i akustyczna CSP	Informacja na CSP	SSP - Sygnalizatory akustyczne	Strefa pożarowa - SP-1	Strefa pożarowa - SP-2	Klatka schodowa	Windy osobowe	Zjazd na poziom parteru	Wentylacja bytowa i klimatyzacja	Wyłączenie w danej strefie pożarowej	Zamknięcie poż. klap oddzielających na kanałach wentylacji bytowej i klimatyzacji	Strefy pożarowe wyposażone w klapy ppoż. sterowane z SSP	Kontrola dostępu	Odblokowanie drzwi ewakuacyjne objęte kontrolą dostępu - cały budynek	Oświetlenie Awaryjne Ewakuacyjne	Cały budynek	System oddymiania klatek schodowych	Otwarcie klapy dymowej danej klatki schodowej	Unuchomienie napowietrzania danej klatki schodowej	Hydranty	Garaż podziemny oraz lokale usługowe	Instalacja fotowoltaiczna	Odłączenie instalacji fotowoltalicznej	Instalacja kogeneracji	Odłączenie instalacji kogeneracji
ALARM I STOPNIA	SP-1	ZLI/ZLIII	Poziom -1 / parter / poziom +1		OFF		ON		OFF	OFF	OFF		OFF		ON		OFF				IN		OFF	OFF		IN		OFF		OFF
	SP-2	PM	Poziom -1		OFF		ON		OFF	OFF	OFF		OFF		ON		OFF				IN		OFF	OFF		IN		OFF		OFF
	KLATKA	ZL	klatka schodowa w której doszło do detekcji lub użycia RPO		ND		ND		ND	ND	ND		ND		ND		ND				IN		ND	ND		IN		ND		ND
ALARM II STOPNIA (ze znanym miejscem wykrycia pożaru)	SP-1	ZLI/ZLIII	Poziom -1 / parter / poziom +1		ON		ON		ON	OFF	OFF		ON		ON		ON				IN		OFF	OFF		IN		ON		ON
	SP-2	PM	Poziom -1		ON		ON		OFF	ON	OFF		ON		ON		ON				IN		OFF	OFF		IN		ON		ON
	KLATKA	ZL	klatka schodowa w której doszło do detekcji lub użycia RPO		ON		ON		OFF	OFF	ON		ON		ON		ON				IN		ON	ON		IN		ND		ND
ALARM II STOPNIA (bez znanego miejsca wykrycia pożaru)	SP-1	ZLI/ZLIII	Poziom -1 / parter / poziom +1		ON		ON		ON	OFF	OFF		ON		ON		OFF				IN		OFF	OFF		IN		ON		ON
	SP-2	PM	Poziom -1		ON		ON		OFF	ON	OFF		ON		ON		OFF				IN		OFF	OFF		IN		ON		ON
	KLATKA	ZL	klatka schodowa w której doszło do detekcji lub użycia RPO		ON		ON		OFF	OFF	ON		ON		ON		ON				IN		ON	ON		IN		ND		ND